Interface 1 "One Sheet Manual"

Befehl	Funktion
CAT 1	Inhalt des Microdrive 1 anzeigen
LOAD *"m";1;"name"	Das Programm „name" vom Microdrive 1 laden
SAVE *"m";1;"name"	Das Programm „name" auf Microdrive 1 speichern
SAVE *"m";1;"test" LINE 10	Das Programm „name" auf Microdrive 1 speichern und den Autostart auf Zeile 10 legen
VERIFY *"m";1;"name"	Prüfen ob das Programm „name" auf Microdrive 1 gespeichert wurde
MERGE *"m";1;"test"	Das Programm „test" auf Microdrive 1 wird zum aktuellen Listing hinzugefügt
ERASE „m";1;"test"	Löschen des Programms „test" auf Microdrive 1
MOVE „m";1;"Zahlen" TO „m";1;"Zahlen1"	Kopieren der Datei „Zahlen" in die Datei „Zahlen 1" (!!Nur Daten-Dateien!!!)
	Um ein Programm zu kopieren muss man es Laden und danach Speichern!
FORMAT „m";1;"test"	Formatieren einer Cartridge in Microdrive 1 mit dem Namen „test"
FORMAT „n";x	Setzt die Netzwerknummer auf x
STREAMS	Stream #0: unterer Teil des Bildschirms; Stream #0: Eingaben der Tastatur;
	Stream #2: oberer Teil des Bildschirms; Stream #4: Ausgabe auf dem ZX Printer
OPEN #4;"m";1;"Zahlen"	Datendatei öffnen: Stream-Nummer 4 (von 0-15) auf Microdrive 1 mit dem Namen „Zahlen"
CLOSE #4	Datendatei schließen

Interface 1 "One Sheet Manual"