

.HELP		Liste der verfügbaren Befehle anzeigen	Abkürzungen der Befehle .C n CAT n .L n "name" LOAD *"m";n;"name" .M n "name" MERGE *"m";n;"name" .S n "name" SAVE *"m";n;"name" .V n "name" VERIFY *"m";n;"name" .F n "name" FORMAT "m";n;"name" .E n "name" The same as ERASE *"m";n;"name"
TKOFF		integrierte Cartridge abschalten	
TKON		integrierte Cartridge einschalten	
.SDINIT		SD-Karte initialisieren (vorher Toolkit aktivieren)	
.MKDIR	.MKDIR"TESTDIR1"	Verzeichnis erstellen	
.RMDIR	.RMDIR"TESTDIR1"	Verzeichnis entfernen – Verzeichnis muss leer sein	
.CD	.CD"TESTDIR1"	Verzeichnis wechseln	
.CD „"		in Root-Verzeichnis wechseln	
.LI		Liste der Images anzeigen	
.MKIMG	.MKIMG"TESTIMG1"	Image erstellen (Groß-Kleinschreibung); 1-8 Zeichen; unformatiert	
.RM	.RM"TESTIMG1"	Datei löschen; nur im aktuellen Verzeichnis; wird keine Endung angegeben wird .IMG angehängt soll eine andere Datei gelöscht werden, muss eine Endung angegeben werden	
.LD	.LD 1 „TESTIMG1" .LD 1 „"	Image laden; Das Image TESTIMG1 wird vDrive #1 zugewiesen Image-Zuweisung entfernen	
.LV		vDrives anzeigen	
.F1	.F1"Cart 1"	vDrive 1 formatieren; entspricht dem Standard-Microdrive-Befehl FORMAT "m";1;"Cart 1"	
.MKDRV	.MKDRV 3	vDrives hinzufügen; fügt zu dem bereits vorhandenen hin in der aktuellen Bank hinzu	
.RMDRV	.RMDRV 1	vDrive entfernen; entfernt ein vDrive	
.LB		Bänke anzeigen	
.MKBANK	.MKBANK"NeueBank"	Bank erstellen; Groß-Kleinschreibung; 10 Zeichen	
.SB	.SB"NeueBank"	Bank auswählen	
.RMBANK	.RM"NeueBank"	Bank entfernen; die aktuelle Bank kann nicht entfernt werden; vorher andere Bank wählen	
.RO	.RO „image"	Schreibschutz auf Image einschalten	
.RW	.RW"image"	Schreibschutz auf Image abschalten	
.SNDON/.SNDOFF		System-Sounds ein/aus	
.VINFO		aktuelle Einstellungen anzeigen	
.MKCFG		neue Standardkonfigurationsdatei erzeugen (VDRIVEZX.CFG) enthält eine Standard-Bank „vDrive“ mit einem leeren vDrive	
.UPDATE		Firmware-Update (VDRIVEZX.BIN im Root-Verzeichnis)	
.VCHK		erstes Laufwerk aktualisieren. Nötig nach Firmware Update	
.CP	.CP „file" TO „dir"	Eine Datei in ein Verzeichnis kopieren	
.LS		Liste der Dateien im aktuellen Verzeichnis	
.MV	.MV „file" TO „dir"	eine Datei in ein Verzeichnis verschieben	
.REN	.REN „altedatei" TO „neuedatei"	Datei im aktuellen Verzeichnis umbenennen	

